

# Graetz

Linea Firenze.

**GR32F1600**

**32" HD LED SMART ANDROID 9**

**8053288530587**

**NOME MODELLO**

**EAN**

Nel 2022 Graetz lancia il modello F1600, un TV elegante, caratterizzato dalla risoluzione HD. Questo 32" offre la possibilità, di godere di tutti i contenuti Web, una volta connesso alla rete di casa, del proprio locale o dell'ufficio. Si potranno scaricare numerose App ma potrai continuare a visualizzare i canali DVB-T2 e quelli Satellitari. Infine, grazie all'attacco VESA, potrai anche scegliere di appenderlo alla parete, proprio come un quadro.



<b>SCHEDA MADRE</b>	13AT204	
<b>PANNELLO</b>	Tipo di Pannello	32" LED
	Luminosità	250 cd/m2 (Maks)
	Risoluzione   Aspetto	1366 x 768   16:9
	Contrasto	3000:1
	Angolo di Visione	178°
	Dimensione Schermo	32"   80 cm (diagonale)
	Colore	16,7 M
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	ANDROID™ 9	
<b>FREQUENZA</b>	AC 180 - 240 V — 50 60Hz	
<b>ALTRO</b>	VESA	100 x 100 mm
<b>ACCESSORI</b>	Manuale Utente   Telecomando   2 x Pile (AAA)   Stand   Viti	
<b>EFFICIENZA ENERGETICA</b>	F	
<b>DIMENSIONE</b>	Confezione	800 x 128 x 520 mm
	Prodotto (L x L x A)	732 x 206 x 479,8 mm (con stand) 732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand)
<b>PESO</b>	Peso Unitario	4,9 KG (lordo)   3,6 KG (netto)
<b>SISTEMA TV</b>	ATV	Video & Suono : PAL   SECAM , DK BG  I
		Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz
		Memorizzazione dei Canali: 256
		Impedenza di Ingresso: 75 Ω
	DVB - C	Modulazione - 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T2	Modulazione - QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM
		Receive Channel: 2000
DVB - S S2	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK	
	Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF	
	Output 500mA@Max ; 22KHz	
	Receive Channel: 10000	
		DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile
<b>SISTEMA VIDEO</b>	MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4, H.264, VC1, VP8/9,MJPEG, H.265,AVS, AVS+	
<b>SISTEMA AUDIO</b>	MPEG, PCM, ADPCM, FLAC, VORBIS, APE, AC3 (*Richiede Dolby chip)   MP3, WAV, MKA, OGG, APE	
<b>INGRESSI VIDEO</b>	HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL NTSC- 1.0 VP-P ± 10%	
<b>INGRESSI AUDIO</b>	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS	

<b>USCITE AUDIO</b>	Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando)   Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Ingresso Audio: 0.5 VRMS ) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie	
<b>CONSUMO</b>	TV ACCESO (Modalità SDR)	31,1 W
	STANDBY	0,4 W
<b>FUNZIONI BASE</b>	Parental Control   Aggiornamento di Sistema  Modalità Hotel (Opzionale)  Sottotitoli   Blocco   EPG   Orologio & Sveglie   Timer Auto Spegnimento   CI   Lingua Audio   Riduzione Rumore   Miglioramento segnale debole	
<b>CONNESSIONI (Input)</b>	VGA: 1 x VGA	
	DTV & ATV (Opzionale): 1 x RF	
	TV Sat (Opzionale): 1 x F	
	USB: 2 x USB	
	HDMI: 3 x HDMI	
	Component / AV Audio & Video: 3 x RCA (Nero)   1 x Mini RCA (Nero)	
	Ethernet: 1 x RJ45	
<b>CONNESSIONI (Output)</b>	Ingresso CI (Opzionale): 1 x Ingresso CI (Nero)	
	PC Audio: 1 x Mini RCA (Nero)	
	Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero)	
<b>OSD LINGUE</b>	SPDIF: 1 x Ottico	
	Albanese  Arabo  Bosniaco  Bulgaro  Ceco   Croato   Danese  Estone   Finlandese   Francese  Greco   Inglese   Italiano   Lettone   Lituano   Macedone   Norvegese   Olandese   Persiano  Polacco  Portoghese  Romeno  Russo  Serbo  Slovacco  Sloveno  Spagnolo  Svedese  Tedesco   Turco   Ucraino   Ungherese	
<b>APPLICAZIONI SMART</b>	Pre-Installate  In Evidenza	App Store   Weather   Miracast   YouTube   Chrome Netflix   Facebook   Spotify
	Web Browser	Chrome
	NOTA: Google Play Store non è supportato	
<b>INTERNET</b>	Wi-Fi Interno (IEEE 802.11b/g/n)   Ethernet (10/100 Mbps)	
<b>PROCESSORE</b>	CPU	Quad Core (ARM Cortex A55)
	GPU	Mali470MP2
<b>MEMORIA</b>	RAM	1 GB
	ROM	8 GB
<b>PRODUZIONE</b>	Prima produzione 06/2022	