

# Graetz

Linea F.

**GR39F1600**

39" HD LED SMART ANDROID 9

8053288530594

NOME MODELLO

EAN

Nel 2022 Graetz lancia il modello F1600, un TV elegante, caratterizzato dalla risoluzione HD. Questo 39" offre la possibilità, di godere di tutti i contenuti Web, una volta connesso alla rete di casa, del proprio locale o dell'ufficio. Si potranno scaricare numerose App ma potrai continuare a visualizzare i canali DVB-T2 e quelli Satellitari. Infine, grazie all'attacco VESA, potrai anche scegliere di appenderlo alla parete, proprio come un quadro.



<b>SCHEDA MADRE</b>	13AT204	
<b>PANNELLO</b>	Tipo di Pannello	39" LED
	Luminosità	300 cd/m2 (Maks)
	Risoluzione   Aspetto	1366 x 768   16:9
	Contrasto	1000:1
	Angolo di Visione	178°
	Dimensione Schermo	39"   97,8 cm (diagonale)
	Colore	16,7 M (10 bit)
<b>SISTEMA OPERATIVO</b>	ANDROID™ 9	
<b>FREQUENZA</b>	AC 180 - 240 V — 50 60Hz	
<b>ALTRO</b>	VESA	100 x 100 mm
<b>ACCESSORI</b>	Manuale Utente   Telecomando   2 x Pile (AAA)   Stand   Viti	
<b>EFFICIENZA ENERGETICA</b>	F	
<b>DIMENSIONE</b>	Confezione	977 x 146 x 608 mm
	Prodotto (L x L x A)	885,5 x 85,5 x 514,9 mm (senza stand )   885,5 x 206 x 560 mm (con stand)
<b>PESO</b>	Peso Unitario	6,97 KG (lordo)   5,16 KG (netto)
<b>SISTEMA TV</b>	ATV	Video & Audio : PAL   SECAM , DK BG  I
		Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz
		Memorizzazione dei Canali: 256
		Impedenza di Ingresso: 75 Ω
	DVB - C	Modulazione - 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T2	Modulazione - QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - S S2	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK
		Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 500mA@Max ; 22KHz
Memorizzazione dei Canali: (DVBC   DVBT   DVBS ≤ 10000)		
DiSEqC 1.0-1.1-1.2 compatibile		

<b>SISTEMA VIDEO</b>	MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4, H.264, VC1, VP8/9,MJPEG, H.265,AVS, AVS+	
<b>SISTEMA AUDIO</b>	MPEG, PCM, ADPCM, FLAC, VORBIS, APE, AC3 (*Need Dolby chip support)   MP3, WAV, MKA, OGG, APE	
<b>INGRESSI VIDEO</b>	HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL NTSC- 1.0 VP-P ± 10%	
<b>INGRESSI AUDIO</b>	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS	
<b>USCITE AUDIO</b>	Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando)   Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Ingresso Audio 0.5 VRMS) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie	
<b>CONSUMO</b>	TV ACCESO	42 W
	STANDBY	0,35 W
<b>FUNZIONI BASE</b>	Parental Control   Aggiornamento di Sistema   Hotel Mode (Opzionale)   Sottotitoli   Blocco EPG   Orologio & Sveglie   Timer Auto Spegnimento   Auto Stand-by   CI   Lingua Audio Riduzione rumore   Narrazione Audio   Miglioramento del Segnale   Risparmio Energetico	
<b>CONNESSIONI (Input)</b>	VGA: 1 x connettore VGA	
	DTV & ATV (Opzionale): 1 x connettore RF	
	TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F	
	USB: 2 x USB 2.0	
	HDMI: 3 x HDMI	
	Componenti / AV Audio & Video: 3 x connettori RCA   1 x Mini RCA (Nero)	
<b>CONNESSIONI (Output)</b>	Ethernet: 1 x RJ45	
	Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero)	
	Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero)	
<b>OSD LINGUE</b>	SPDIF: 1 x Ottico	
	Albanese   Arabo   Bosniaco   Bulgaro   Ceco   Croato   Danese   Estone   Finlandese   Francese   Greco   Inglese   Italiano   Lettone   Lituano   Macedone   Norvegese   Olandese   Persiano   Polacco   Portoghese   Romeno   Russo   Serbo   Slovacco   Sloveno   Spagnolo   Svedese   Tedesco   Turco   Ucraino   Ungherese	
<b>APPLICAZIONI SMART</b>	Pre-Installate   In Evidenza	App Store   Weather   Miracast   YouTube   Chrome   Netflix   Facebook   Spotify
	Web Browser	Chrome
<b>INTERNET</b>	WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n)   Ethernet (10/100 M auto-identificazione e DHCP)	
<b>PROCESSORE</b>	CPU	Quad Core (ARM Cortex A55)
	GPU	Mali470MP2
<b>MEMORIA</b>	RAM	1 GB
	ROM	8 GB
<b>PRODUZIONE</b>	Prima produzione 04/2022	