

Graetz

Linea F.

GR43F1700

43" FHD LED SMART ANDROID 9

8053288530600

NOME MODELLO

EAN

Nel 2022 Graetz lancia il modello F1700, un TV elegante, caratterizzato dalla risoluzione FHD. Questo 43" offre la possibilità, di godere di tutti i contenuti Web, una volta connesso alla rete di casa, del proprio locale o dell'ufficio. Si potranno scaricare numerose App ma potrai continuare a visualizzare i canali DVB-T2 e quelli Satellitari. Infine, grazie all'attacco VESA, potrai anche scegliere di appenderlo alla parete, proprio come un quadro.



| | | |
|------------------------------|--|--|
| SCHEDA MADRE | 13AT209 | |
| PANNELLO | Tipo di Pannello | 43" LED |
| | Luminosità | 350 cd/m2 (Maks) |
| | Risoluzione Aspetto | 1920 x 1080 16:9 |
| | Contrasto | 5000:1 |
| | Angolo di Visione | 178° |
| | Dimensione Schermo | 43" 109,7 cm (diagonale) |
| | Colore | 16,7 M (8 bit) |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 9 | |
| FREQUENZA | AC 180 - 240 V — 50 60Hz | |
| ALTRO | VESA | 250 x 200 mm |
| ACCESSORI | Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Supporto Viti per supporto | |
| EFFICIENZA ENERGETICA | F | |
| DIMENSIONE | Confezione | 1054 x 157 x 670 mm |
| | Prodotto (L x L x A) | 971,3 x 206,1 x 608,8 mm (con stand) 971,3 x 86,2 x 566,7 mm (senza stand) |
| PESO | Peso Unitario | 9,1 KG (lordo) 6,95 KG (netto) |
| SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL SECAM NTSC , DK BG M L NICAM |
| | | Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz |
| | | Memorizzazione dei Canali: 100 |
| | | Impedenza di Ingresso: 75 Ω |
| | DVB - C | Modulazione - 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM |
| | | Memorizzazione dei Canali: 1000 |
| | DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM |
| | | Memorizzazione dei Canali: 1000 |
| | DVB - T2 | Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 COFDM: 1K to 32k; codifica: 1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128--1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 |
| | | Memorizzazione dei Canali: 1000 |
| DVB - S S2 | Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
| | Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | |
| | Memorizzazione dei Canali: 5000 DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265 | |
| SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 MPEG2 Layer 2 AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |
| INGRESSI VIDEO | HDMI & Component: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL NTSC SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | |
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
| CONSUMO | TV ACCESO | 50 W |
| | STANDBY | 0,3 W |
| FUNZIONI BASE | Parental Control Televideo Aggiornamento di Sistema Modalità Hotel Sottotitoli Blocco EPG Orologio & Sveglie Timer Auto Spegnimento Auto Stand-by NICAM CI SAT DiSEqC 1.0-1.3 DVB-S S2 Lingua Audio Multilingua OSD Riduzione Rumore Miglioramento Segnale Debole Mirroring DD+ | |
| CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
| | TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | |
| | USB: 2 x USB | |
| | HDMI: 3 x HDMI | |
| | Component / AV Audio & Video: 1 x mini RCA (Black) connector 1 x mini RCA (Black) connector | |
| | Ethernet: 1 x RJ45 | |
| | Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | |
| CONNESSIONI (output) | Cuffie: 1 x Mini connettore RCA (Nero) SPDIF Ottico : 1 x connettore RCA | |
| OSD LINGUE | Albanese Arabo Bosniaco Bulgaro Ceco Croato Danese Estone Finlandese Francese Greco Inglese Italiano Lettone Lituano Macedone Norvegese Olandese Persiano Polacco Portoghese Romeno Russo Serbo Slovacco Sloveno Spagnolo Svedese Tedesco Turco Ucraino Ungherese | |
| APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate In Evidenza | App Store Weather Miracast YouTube Chrome Netflix Facebook Spotify |
| | Web Browser | Chrome |
| | NOTA: Google Play Store non è supportato | |
| INTERNET | WI-FI Interno (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet (10/100 Mbps) | |
| PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM Cortex A55) |
| | GPU | Mali470MP2 |
| MEMORIA | RAM | 1 GB Interna |
| | ROM | 8 GB |
| PRODUZIONE | Prima produzione 04/2022 | |