

| | |
|--|---------------------|
| GR65Z1370 | NOME MODELLO |
| TV 65" UHD 4K LED SMART WebOS HDR10 Cornice Ultra Sottile | |
| 8053288530525 | EAN |



La nuova Linea Cipro, briosa e innovativa, include la serie Z1370. Una nuova linea con sistema WebOS, in collaborazione con LG, (WebOS è conosciuto come la migliore piattaforma smart per lo streaming). Televisori di design, resi ancora più eleganti dalla cornice Ultra Sottile, e Telecomando "magico" con numerose scorciatoie per accedere più velocemente alle tue App preferite. Potrai scegliere da un'unica schermata se vedere i "classici" canali TV o le App del momento. Con il riconoscimento vocale potrai chiedere di vedere Netflix o Prime Video. Graetz **GR65Z1370** è perfetto per vedere tutti i contenuti in UHD 4K con un'immagine HDR10 e audio Dolby. Inoltre, potrai connettere i tuoi dispositivi tramite Bluetooth.



| | | |
|---|---|--|
| SCHEDA MADRE | 14AT240 | |
| PANNELLO | Tipo di Pannello | 65" LED |
| | Luminosità | 530 cd/m2 |
| | Risoluzione Aspetto | 3840 x 2160 16:9 |
| | Contrasto | 178° |
| | Angolo di Visione | 65" 164 cm (diagonale) |
| | Dimensione Schermo | 16,7 M (10 bit) |
| | Colore | 65" LED |
| SISTEMA OPERATIVO | WEBOS 5.0 | |
| FREQUENZA | AC 180 - 240 V — 50 60Hz | |
| ALTRO | VESA | 400 x 200 mm |
| ACCESSORI | Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Supporto Viti per supporto | |
| EFFICIENZA ENERGETICA | G | |
| DIMENSIONE | Confezione | 1592 x 170 x 923 mm |
| | Prodotto (L x L x A) | 1444 x 261,5 x 879,6 mm (con stand) 1444 x 80,4 x 829,9 mm (senza stand) |
| PESO | Peso Unitario | 22,9 KG (lordo) 17,8 KG (netto) |
| SISTEMA TV | ATV | Video & Audio : PAL SECAM , DK BG I L NICAM |
| | | Range di Ricezione: 48.25 MHz ~ 863.25 MHz |
| | | Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX) |
| | | Impedenza di Ingresso: 75 Ω |
| | DVB - C | Modulazione - 16QAM,32QAM,64QA M,128QAM, 256QAM |
| | | Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 3000 (MIX) |
| | DVB - T | Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK:16QAM,64QAM |
| | | Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 3000 |
| | DVB - T2 | Modulazione - Compatibile Con EN302755V1.3.1 |
| | | COFDM: 1K a 32k; codifica: 1/3,2/5; QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM Larghezza di Banda: 6,7,8Mhz; Intervallo di Guardia:1/128--1/4; codifica:1/2,3/5,2/ 3,3/4,4/5,5/6 SPP: PP1 to PP8 |
| Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 3000 | | |
| DVB - S S2 | Modulazione- COFDM 2K/8K, QPSK, 8PSK | |
| | Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF Output 350mA@Max ; 22KHz | |
| | Max Capacità di Memorizzazione dei Canali: 6000 | |
| | DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatibile | |
| SISTEMA VIDEO | MPEG-1, MPEG-2 MP@ML,MPEG-4 SP@HL3.0, MPEG-4 ASP@HL4.0, H.264, H.265, vp9, AV1 | |
| SISTEMA AUDIO | MPEG1 Layer 1, 2, 3 MPEG2 Layer 2 AAC, WMA, AC3, E-AC3, DD/DD+ (Opzionale e Richiede Licenza) | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| INGRESSI VIDEO | HDMI Max 2160p 60Hz AV: PAL NTSC SECAM ; 1.0 VP-P ± 5% | |
| INGRESSI AUDIO | AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS | |
| USCITE AUDIO | Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB Segnale di Comando) Max Potenza di Uscita: 2 x 10W (8 Ω) THD+N<10%@1KHz per Altoparlante — 2 x 0,7mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie | |
| CONSUMO | TV ACCESO | 119 W (SDR) - 155 W (HDR) |
| | STANDBY | 0,42 W |
| FUNZIONI BASE | HDMI ARC HDMI CEC Parental Control Televideo (accesso indiretto) Aggiornamento di Sistema Orologio & Sveglie Timer Auto Spegnimento Auto Stand-by Lingua Audio Multilingua OSD Riduzione Rumore TruMotion (miglioramento dell'immagine in movimento) Miglioramento Segnale Debole Mirroring (Non supportato su alcuni iPhone e Android) Contrasto Dinamico Risparmio Energetico Riduzione affaticamento visivo (Eye Easement Mode) HDMI UHD | |
| CONNESSIONI (input) | DTV & ATV: 1 x connettore IEC | |
| | TV Sat (Opzionale): 1 x connettore F | |
| | USB: 2 x USB (Media Player) | |
| | HDMI: 3 x HDMI | |
| | AV Audio & Video: 3 x Connettore RCA (Giallo:Video, Bianco: audio sx, Rosso: audio dx) Ethernet: 1 x RJ45 Ingresso CI: 1 x Ingresso CI (Nero) | |
| CONNESSIONI (output) | Cuffie (Auricolari): 1 x Mini connettore RCA (Nero) SPDIF Ottico (1 x RCA) + Built-in TV Speaker | |
| OSD LINGUE | Afrikaans, albanese, albanese, arabo, Assam, azero, bengalese, bosniaco, bulgaro, cinese, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, persiano, Finlandese, francese, irlandese, tedesco, greco, guarati, hausa, ebraico, hindi, ungherese, islandese, indonesiano, italiano, giapponese, kannada, kazako, khmer, coreano, Curdo, lettone, lituano, macedone, malayalam, malese, maratico, mongolo, norvegese, oriya, polacco, portoghese, punjabi, rumeno, russo, serbo, Singalese, slovacco, sloveno, spagnolo, swahili, svedese, tamil, telugu, thailandese, turco, ucraino, urdu, uzbeko, vietnamita | |
| MICRO INNOVAZIONI | Multi-Lingua Pianificazione (EPG) Bluetooth (V2.1, V3.0, V4.2, V5.0) Telecomando Magic (come un mouse) Cornice Ultra Sottile LG ThinQ AI Controllo Vocale HbbTV HDR10/HLG Dolby MS12/AC4 MEMC | |
| APPLICAZIONI SMART | Pre-Installate In Evidenza | Content Store YouTube Netflix Amazon Prime Video |
| | Web Browser | System Browser |
| INTERNET | WI-FI 2.4G 5G Interno (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Ethernet (10/100 Mbps) | |
| PROCESSORE | CPU | Quad Core (ARM CA55 x 4 @1GHZ) |
| | GPU | Mali G31 MP2-High Speed, 700MHZ |
| MEMORIA | RAM | 1,5 GB Interna |
| | ROM | 8 GB |
| PRODUZIONE | Prima produzione 12/2021 | |